

Ficha Técnica

Borne de puesta a tierra con rosca de fijación

Referencia: 6404001



Borne de puesta a tierra para la fijación del conductor de conexión equipotencial en el sistema de bandejas portacables.
Adecuado para sección de cable de 4 - 50 mm². Con arandela de seguridad dentada y tornillo de cabeza avellanada.



 Latón

Datos maestros

Referencia	6404001
Tipo	EKL 25 M8
Denominación 1	Borne de puesta a tierra
Denominación 2	con tuerca y tornillo M8
Fabricante	OBO
Dimensión	4-50mm ²
Material	Latón
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	3,97 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Dimensiones

Medida L	1,02 in
Medida L	22 mm
Medida l	8 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no

Ficha Técnica

Borne de puesta a tierra con rosca de fijación

Referencia: 6404001



Datos técnicos

Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Rosca	M8
Con accesorios de tornillería	no
Sección transversal	50 mm ²
Acero inoxidable, barnizado	no
Ancho de llave	18
Tipo de conexión	con perno/taladro