

Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, Sudáfrica/India, 16 A, modelo codificado, simple

Referencia: 6120732



Toma de corriente simple 0°, Sudáfrica/India, modelo codificado, conforme con BS 546, con protección elevada contra el contacto accidental, con bornes roscados, 2 polos, 16 A, 250 V~.



PC Policarbonato

Datos maestros

Referencia	6120732
Tipo	STD-SA0K SRO1
Denominación 1	Toma eléc. 0°, simple, codif.
Denominación 2	Sudáfrica/India
Fabricante	OBO
Dimensión	250V, 16A
Color	rojo señal; RAL 3001
Material	Policarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	5 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Datos técnicos

Tapa	Placa central
Con cierre	no
Número de unidades	1
Número de polos	2
Impresión/identificación	Sin impresión
Versión	simple, 0°
Modelo de la superficie	No se aplica

Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, Sudáfrica/India, 16 A, modelo codificado, simple

Referencia: 6120732



Datos técnicos

Versión	Sudáfrica/India
Tipo de fijación	Encajar
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Protección elevada contra el contacto accidental	sí
Para condiciones difíciles (según VDE)	no
Codificación	sí
Con interruptor de encendido/apagado	no
Con iluminación de función	no
Con iluminación de orientación	no
Modo de montaje	Canal portamecanismos
Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	16 A
Clase de protección	Otros
Suministro eléctrico auxiliar	Sin suministro eléctrico auxiliar
Transparente	no